


## Энергоаккумулятор - MINI-BAT/12DC/2.6AH - 2866569

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Энергоаккумулятор, свинцовый с технологией AGM, технология VRLA, 12 В DC, 2,4 А ч.

### Описание изделия

MINI-BAT – свинцово-кислотные, для максимальной продолжительности работы.

### Преимущества для Вас

- Максимальная продолжительность автономной работы



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 476485
GTIN	4046356476485
Вес/шт. (без упаковки)	1 700,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Ширина	52 мм
Высота	130 мм
Глубина	110 мм
Монтажное расстояние справа/слева	0 мм / 0 мм
Монтажное расстояние сверху/снизу	30 мм / 30 мм

#### Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 40 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	0 °C ... 40 °C
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	95 %

# Энергоаккумулятор - MINI-BAT/12DC/2.6AH - 2866569

## Технические данные

### Входные данные

Номинальное напряжение на входе	12 В DC
Потребляемый ток	0,72 А (Процесс зарядки)
Время автономной работы	120 мин. (1 А)
	20 мин. (4 А)

### Выходные данные

Номинальное напряжение	12 В DC
Выходной ток I <sub>макс.</sub>	15 А
Возможность параллельного подключения	5
Возможность последовательного подключения	Нет
Выходные предохранители	1x 15 А

### Общие сведения

Технология IQ	нет
Утилизация	Старые батареи нельзя выбрасывать с бытовым мусором, их утилизация должна осуществляться согласно действующим национальным требованиям.
Вес нетто	1,7 кг
Носитель информации	Свинцовый AGM
Степень защиты	IP20
	III

### Накопитель энергии

Номинальная емкость	2,4 Ач
Ток зарядки	0,72 А

### Процесс зарядки

Конечное напряжение заряда	13,8 В
----------------------------	--------


### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 3 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Чертежи

# Энергоаккумулятор - MINI-BAT/12DC/2.6AH - 2866569

Блок-схема



Пиктограмма



## Классификация

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27050403
eCl@ss 11.0	27050403
eCl@ss 4.0	27040600
eCl@ss 4.1	27040600
eCl@ss 5.0	27040600
eCl@ss 5.1	27040600
eCl@ss 6.0	27040600
eCl@ss 7.0	27050403
eCl@ss 9.0	27050403

ETIM

ETIM 2.0	EC000382
ETIM 3.0	EC000382
ETIM 4.0	EC000357
ETIM 6.0	EC000357
ETIM 7.0	EC000357

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211510
UNSPSC 7.0901	39121011
UNSPSC 11	39121011
UNSPSC 12.01	39121011
UNSPSC 13.2	26111715

# Энергоаккумулятор - MINI-BAT/12DC/2.6AH - 2866569

## Классификация

### UNSPSC

UNSPSC 18.0	26111715
UNSPSC 19.0	26111715
UNSPSC 20.0	26111715
UNSPSC 21.0	26111715

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### ЕАС / EAC

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

EAC		RU*DE*08.B.01873/19
-----	--	---------------------

## Принадлежности

### Принадлежности

#### Предохранитель

Предохранитель - FUSE 25A/32V ATOF - 2908366



Предохранитель, номинальный ток: 25 А, длина: 19,1 мм, ширина: 5 мм, высота: 18,8 мм

## Аккумуляторный блок

## Энергоаккумулятор - MINI-BAT/12DC/2.6AH - 2866569

### Принадлежности

Запасной аккумулятор источника бесперебойного питания - UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - 1283114



Запасной аккумулятор, VRLA-AGM, 2x12 В DC, 1,2 Ач. Для 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH V/C 05 и 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH.

---

### Монтажный адаптер

Монтажный адаптер - UWA 182/52 - 2938235



Универсальный настенный адаптер для надежного монтажа устройства при сильных вибрациях. Устройство привинчивается прямо на монтажную поверхность. Универсальный настенный адаптер крепится сверху/снизу.

---

Монтажный адаптер - QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 2938196



Адаптер для установки блоков питания QUINT-PS... на монтажную рейку S7-300

---

### Адаптер для монтажной рейки

Адаптер для монтажной рейки - UTA 107 - 2853983



Универсальный адаптер с резьбовыми отверстиями для установки на монтажную рейку коммутационных устройств